

# SOLDADORA INVERSOR 260 AMPERIOS 110/220V 1Ph SOSWSWA2650 SWEISS



## Galería



## Descripción del producto

Equipo de soldadura inversor ULTRA POWER (95-270V) Un equipo diseñado para dar los mejores resultados en el uso diario, sobresaliendo en la conectividad, permitiendo su conexión en cualquier fuente de alimentación de 95 a 270V.; Permite además una conexión segura a generadores un 30% más pequeños que los equipos inversores tradicionales y admite extensiones de hasta 150m sin pérdida de potencia.; Excelente calidad de soldadura en todo tipo de electrodos, 6013, 7018, 6010, 6011, SS.

## CARACTERISTICAS

- Facilita el INICIO del arco, precalentando el electrodo.
- Facilita el INICIO del ARCO en TIG sin contaminación del tungsteno.
- Tecnología única de SWEISS, que permite la conexión eléctrica a 95 – 270V, ahorrando un 40% de energía eléctrica, permitiendo ser conectado a generadores un 30% menos potentes.
- Mejora la ESTABILIDAD DEL ARCO y evita que el electrodo se pegue. Si el electrodo se pega, el equipo detiene la potencia para que se pueda despegar fácilmente.
- La última tecnología resonante con microprocesador para ofrecer el MEJOR ARCO.

## ESPECIFICACIONES

- Amperaje: 5 – 260 Amperios
- Tipo de corriente: DC
- Voltaje de entrada: 110 / 220V (1 Ph) 95 – 270V
- Consumo máx. (110/220V): 30A – 40<sup>a</sup>
- Peso: 13 Kg
- IP: IP23S
- Tipo de conexión: 1 Ph
- Conectores rápidos (DINSE):35/50
- Material de la carcasa: Acero
- Electrodo: 6013, 7018, 6011, SS...
- Ciclo de trabajo a 40° C: 50%
- Ocv: 50 – 95V (ULTRA ARC)
- Frecuencia: 50 / 60 Hz
- Procesos: TIG LIFT ARC, MMA
- Dimensiones: 32 cm Alto x 25 cm Ancho x 54 cm Largo
- Aislamiento: F

- Electrodo: Ø 1.6 – 5.0 mm. (3/16")
- Material frontal / trasero: Plástico
- Normativas: CE, EN-60974-1, EN-60974-10

## INCLUYE

- Conjunto pinza porta electrodos, con cable de 3m, cu16
- Conjunto pinza de masa, con cable de 2m, cu16

## GARANTIA

3 AÑOS DE GARANTIA SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICA. SE DEBE EFECTUAR 1 MANTENIMIENTO ANUAL PARA PROLONGAR EL SEGUNDO Y TERCER AÑO. ESTE MANTENIMIENTO NO INCLUYE PIEZAS DE DESGASTE Y/O MAL USO. ANTORCHAS SOLO TIENEN 90 DIAS DE GARANTIA